

SOUTH NTS-380 MODELLERİNDE SD KART İLE AKTARIM

DAHİLİ HAFIZADAN SD KARTA AKTARIM

Cihaz ana ekrandayken ;

Menü tuşuna basın,

3. HAFIZA YÖN. Seçin

4. Çıkan Dosya seçin. (Örn: 1. Gön. Ölç. Dosya)

Ölçüm dosyası seçilir ENT tuşuna basılır.

Gönderilen format (1. NTS-300)

Çıkan dosya adı girilir. F4 (ENT) tuşuna basılır.

Datalar Disk A'dan Disk B'ye aktarılmış olur. Sonrasında dönüşüm için bkz Not2..

SD KARTTAN DAHİLİ HAFIZAYA AKTARIM

Cihaz ana ekrandayken ;

Menü tuşuna basın,

3. HAFIZA YÖN. Seçin

3. Alınan Dosya seçin. (Örn: 1. Alın. Koord. Dosy.)

Alınan dosya adı girilir ya da F2 (LIST) tuşu ile diskten B dosya seçimi yapılır.

Alınan format (2. NTS 660)

Koordinat dosyası seçilir (Adı girilir)

F4 (ENT) tuşuna basılır.

NOT: 382 modellerinde SD karttan cihaza dosya aktarmak için SD karta kaydedeceğimiz dosya txt uzantılı olması gerekiyor. Örneğin bir ncn dosyasını txt dosyasına çevirmek için aşağıda kısa bir bilgi verilmiştir.

NCN UZANTISI TXT 'YE DÖNÜŞTÜRMEK: NCN uzantılı dosyayı Netcad vb programlarda otomatik olarak TXT formatına dönüştürebilirsiniz. Eğer bu imkanınız yok ise NOT DEFTERİ programı ile açıp NCN noktalarını TXT formatına dönüştürebiliriz.

Örneğin **1 555611.39 4082476.64 0.00 0 "" "" ""**

Biçimindeki ncn'yi **1,555611.39,4082476.64,0** biçiminde txt yapmamız gerekiyor. Bunun için değiştirmemiz gereken karakterleri seçip (örneğin **1 555611.39** aradaki 4 karakter boşluğu , olarak değiştirmek için) not defterinden DÜZEN- DEĞİŞTİR seçiyoruz, ARANAN 'a değiştirilmesi gereken (örneğin 4 karakter boşluk) yazıyoruz, YENİ DEĞERE olmasını istediğimiz (örneğin , (virgül)) karakteri yazıyoruz ve tümünü değiştire basıyoruz. Bu yolla tüm dosya içindeki nokta numarası ve y değeri arasındaki 4 karakter boşluk gidip yerine virgül gelmiş olacak. Bu yolla tüm dosyası txt formatına uygun hale getirdikten sonra farklı kaydet deyip txt uzantılı olarak kaydediyoruz.

NTS-382 MODELİNDE AKTARIMDA SİZDEN 5 HANE İSTEDİĞİ İÇİN X,Y,Z 'DEN SONRA DA YİNE İKİ HANE '0' EKLİYORUZ..AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ..

NOKTA NO,X,Y,Z,SEMBOL

1,X,Y,Z,0

1,602575.495,4068135.695,0.000,0

2,602573.402,4068135.904,0.000,0

3,602564.022,4068155.115,0.000,0

NOT2: Cihazdan SD karta aktardığımız TXT uzantılı dosyaları Doga Transfer programı ile Dosya menüsünden dönüştür seçeneği ile açıp sonrasında bilgisayara xyz yada yde olarak kaydedebiliriz..